

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  
«Школа № 1595»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного  
комитета ГБОУ Школа №1595  
Ю.В. Кирпичникова  
2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ Школа №1595  
М.В. Булаева  
2019г.



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  
СО ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ

ИОТ-123-2019

## **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. К работе со швейной машиной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение эксплуатации и обслуживанию швейных машин и инструктаж по охране труда.

1.2. При выполнении работ возможно воздействие опасных факторов:

- поражение электрическим током при нарушении правил эксплуатации;
- ранение швейными иглами;
- психофизиологическое напряжение;
- получение травм при нарушении правил эксплуатации машины;
- нарушение нормальных микроклиматических условий в помещении.

1.3. В помещении, в доступном месте, недалеко от машины, должна быть вывешена инструкция по охране труда при работе со швейной машиной и руководство по эксплуатации.

1.4. Нахождение посторонних лиц в помещении запрещено.

1.5. За нарушение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Включить полностью освещение в помещении, убедиться в исправной работе светильников.

2.2. Проверить санитарное состояние помещения и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах и в отсутствии лишних предметов, загромождающих пространство помещения.

2.3. Убедиться в том, что температура воздуха в помещении находится в пределах санитарных норм.

2.4. Провести внешний осмотр машины и проверить:

- состояние корпуса машины;
- исправность розеток, вилок, шнуров;
- рабочую зону иглы.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Запрещается начинать работу на машине до изучения инструкции по эксплуатации, назначением и взаимодействием отдельных узлов и частей машины, технологического процесса и настоящей инструкции.

3.2. Никогда не оставляйте без присмотра машину, подключенную к электросети.

3.3. Всегда выдергивайте вилку из розетки после завершения шитья и перед чисткой.

3.4. Перед заменой электрической лампы отключите машину от сети. Заменять лампочку нужно новой лампочкой того же типа 15 Ватт (220-240V).

3.5. Не допускать использования данной машины не по назначению. Будьте особенно внимательны, если оборудование используется рядом с детьми.

3.6. Используйте машину только для шитья, как описано в инструкции по эксплуатации. Применяйте только те приспособления, которые рекомендуются изготовителем, и информация о которых содержится в инструкции по эксплуатации.

3.7. Не используйте машину, если у нее повреждена вилка или шнур, если она неисправна, упала или повреждена, или на нее попала вода.

3.8. Не используйте машину, если у нее открыты какие-либо части. Держите вентиляционные отверстия машины и ножную педаль чистыми, чтобы в них не скапливались пух, пыль и остатки ткани.

- 3.9. Не держите пальцы возле движущихся частей машины. Будьте особенно осторожны в районе работы иглы.
- 3.10. Всегда используйте соответствующую игольную пластину. Неподходящая игольная пластина может вызвать поломку иглы.
- 3.11. Не используйте погнутые иглы.
- 3.12. Не тяните ткань во время шитья. Это может привести к изгибу или поломке иглы.
- 3.13. Выключайте машину («OFF») при заправке и смене иглы, заправке шпульки, смене прижимной лапки и т.п.
- 3.14. Всегда отключайте машину от сети при снятии крышек, при смазке и других регулировках, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
- 3.15. Запрещается вставлять какие-либо предметы в открытые части машины.
- 3.16. Не пользуйтесь машиной на открытом воздухе.
- 3.17. Не пользуйтесь машиной при распылении аэрозолей или там, где использовался кислород.
- 3.18. Не кладите никакие предметы на педаль.
- 3.19. Не используйте педаль, если у нее повреждены провода или на нее попала вода.
- 3.20. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать машину.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

- 4.1. При появлении дыма, искрения, запаха жженой изоляции и т.п. немедленно отключить машину от сети переменного тока выдергиванием вилки из розетки. Принять меры для локализации опасной ситуации в соответствии с реальной обстановкой.
- 4.2. При поражении электрическим током, устранить воздействие травмирующего фактора, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать «скорую помощь» и сообщить администрации образовательного учреждения.
- 4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать из помещения, вызвать пожарную охрану, сообщить администрации учреждения и приступить к локализации очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
- 4.4. При получении травмы оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать «скорую помощь» и сообщить администрации учреждения.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

- 5.1. Для отключения машины переключить все регуляторы в положение «OFF», затем вынуть вилку из розетки. Никогда не тяните за шнур, всегда отключайте только за штекер.
- 5.2. Убрать швейную машину в положенное место, обеспечить отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц.
- 5.3. Проветрить помещение. Закрыть окна, форточки, фрамуги.
- 5.4. Проверить противопожарное состояние помещения.

Инструкцию разработал:  
Заведующий хозяйством

Н.С.Перепелина

СОГЛАСОВАНО  
Специалист по охране труда

А.Е.Монаенков